

Tenda®

TENDA网络，网络网络

TEL9939DI/TEL8139D 10/100Mbps PCI快速以太网卡

使用说明书

VER:1.0

出品厂商：深圳市吉祥腾达科技有限公司
SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

厂址：深圳市南山区锦星工业园

技术支持：0755-27657286

邮编：518108

网址：<http://www.tenda.com.cn>

感谢您购买 TENDA TEL9939DI / TEL8139D 10/100M 自适应快速以太网网卡。两款网卡产品都完全符合 IEEE802.3 10Base-T 以太网、IEEE802.3u 100Base-TX 快速以太网标准，支持 10Mbps、100Mbps 速率下的全双工/半双工传输模式，并且具有自动协商功能，自动侦测所连接网络设备的速率、双工、流控模式。

TEL9939DI/TEL8139D 提供 Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows NT、Windows XP、Linux、Novell 等多种操作系统下的驱动程序。

1.1 物品清单

打开产品包装，应当包含下列物品：

1. 10/100Mbps PCI 快速以太网卡一块
2. 驱动程序安装光盘一张。
3. 用户指南一本
4. 合格证一张

1.2 主要特性

- 符合 IEEE802.3 以太网、IEEE802.3u 快速以太网标准；
- 支持 10Mbps、100Mbps 两种连接速率，10、100Mbps 下的全双工/半双工传输模式；
- 支持 IEEE802.3x 全双工流控，半双工背压(Backpressure)流控功能；
- 支持 NWAY 自动协商功能，自动侦测传

输速率、双工、流控模式，选择一种最佳的网络连接模式，免除繁杂的设置过程，即插即用；

- 兼容 PCI 2.1、PCI 2.2 规范，支持高效的 32bit/33MHZ PCI 局部总线，低 CPU 占用率；
- 支持 ACPI 电源管理，极低的工作功耗；
- 最高达 200Mbps 的网络吞吐率；
- 集成先入先出(FIFO)缓冲区，增强网络传输的性能；
- 采用高集成度、高性能的单芯片方案；
- 提供丰富的驱动程序支持，几乎囊括所有常见的操作系统。


1.3 技术规格

一般特性	
标准	IEEE802.3 IEEE802.3u
总线类型	32bit/33MHZ PCI 局部总线
网络接口	RJ45 端口
I/O 地址	系统自动分配
中断(IRO)	系统自动分配
传输速率	10M 半/全双工:10/20Mbps 100M 半/全双工:100/200Mbps
工作环境温度	0 --- 45
湿度	10%---90% (无凝结)
功耗	从主板 PCI 插槽取电源，最大功耗 1 瓦
安规认证	FCC Class B, CE

1.4 网络端口、指示灯说明

TEL9939DI/TEL8139D 提供 1 个 RJ45 网络端口，可以通过五类或超五类双绞线将网卡连接到网络；

网卡提供一个绿色的 Link/Act 状态指示灯：当没有网络连接时 Link/Act 指示灯熄灭；当网卡以 10Mbps 或 100Mbps 的速率连接到网络时指示灯亮；当网卡接收/发送数据时，指示灯闪烁。



2 硬件安装

请按照下面的顺序安装网卡：

1. 关掉计算机电源并打开机箱；
2. 选择空的 PCI 槽插入网卡；
3. 拧紧螺丝将网卡挡片固定在机箱上，盖好机箱；
4. 通过五类或超五类双绞线将网卡连接到网络。

3 软件安装

Windows XP 或更新的 WINDOWS 操作系统集成了 TEL9939DI/TEL8139D 网卡的驱动程序

序,因此系统能够识别并自动安装网卡驱动程序。

较老的操作系统则需要用户指定驱动程序手动安装,下面以 Windows98 系统为例,安装驱动程序步骤如下:

1、启动电脑后,系统提示找到新硬件,点击“下一步”进行驱动程序安装;

2、选择“搜索设备的最新驱动程序”,并点击“下一步”,选择驱动程序的目录,例如,您的光盘盘符为 F,则驱动程序的路径为 F:\Adapter\TEL9939DI\Win98;TEL8139D 的驱动程序路径则为 F:\Adapter\TEL8139D \Win98)。

3、点击“下一步”开始安装网卡驱动,系统将会提示找到网卡,再点击“下一步”。

4、安装过程可能需用到 Windows98 安装光盘,按照提示插入光盘读取所需要的文件后,点击“完成”即可成功安装驱动程序,按照系统提示重新启动电脑,当重启进入 Windows 系统时,您便可以使用 TEL9939DI/TEL8139D 网卡了。

保修须知

1 保修期

本产品自购买日起保修 1 年。

2 保修条款

- 产品保修是针对深圳市吉祥腾达科技有限公司所生产销售的产品。
- 保修期间内在正常状态下使用本产品而发生的故障，可根据本保修条款内容，出示产品保修卡和发票或收据(复印件)，在产品购买处享受无偿维修服务，特殊情况，可直接与本公司办事处或总部联系。
- 下列情形，需要收费维修，将视情况收取一定的材料费，维修费及运输费：
 - ① 超过保修期范围，在正常状态下使用本产品而发生故障。
 - ② 未出示保修卡、保修卡未填写清楚、有漏填之处或保修卡有涂改的痕迹。
 - ③ 产品非正常状态下使用，例如人为损坏，或高温、高压、潮湿等导致产品损坏。如果损坏不严重，可以收费维修。
 - ④ 产品从本公司销售到客户手中之后，再因为运输、搬运等情况，即非产品本身质量问题而造成的故障和损伤。
 - ⑤ 由于未能按照说明书中的使用方法和注意事项操作而造成的故障和损伤。
- 下列情况，本公司不予维修：
 - ① 非本公司生产销售的产品。
 - ② 未经本公司同意，私自进行拆装、维修的产品。
- 本保修卡仅适用于中国大陆地区。

客户服务网站：www.tenda.com.cn

客户服务E—MAIL：tenda@tenda.com.cn