



# LaCie d2 eSATA II 3Gbits Hard Drive

320GB、500GB



d2 Design by Neil Poulton

高达 **3G** 比特/秒的超高速度

## 大容量符合高性能需求

新的 LaCie d2 eSATA II 3Gbits 有最高达 500GB 的各种大容量，提供最快的 3G 比特/秒高带宽接口传输率。此存储解决方案设计为由使用需要最高速度的数据密集型存储应用的专业人士使用。这种易于使用的驱动器最适用于数字音频/视频编辑和企业服务器，是对多媒体工作站的根本性升级。

## 搭上快车: SATA II

串行 ATA (SATA) II 标志着 SATA 技术的最高水平。SATA II 3Gbits 可以 300MB/秒的速度传输数据，速度是原来 SATA 的两倍，并行 ATA/IDE 的两倍多。这种优势使其对于需要速度的用户非常理想，尤其当以 RAID 0 方式使用若干 d2 eSATA II 3Gbits 驱动器时尤其如此。SATA II 技术有很多优点：易于安装和配置、可靠性提高、结构简化、无缝集成，电缆和外部 eSATA 连接器得到改进。

## 音频/视频专业人士的选择

由于 SATA II 接口提供的带宽增加，此驱动器非常适于各种专业应用，包括大规模备份、视频编辑和支持 RAID 0 和 RAID 1 项目。因为数据传输率高达 80-90MB/秒，所以最适于高端视频工作站、小服务器和网络环境。它的转速可高达 7200 rpm，有 16MB 缓存，使其成为数字视频专业人士最高级的存储解决方案。

## 供专家使用的专家设计

此驱动器的设计可以自然散热（将热量从内部驱动器抽到外壳，从而保证安全、延长使用寿命并提高可靠性）。该功能使 320GB 驱动器可以安全静音（无风扇）地操作。500GB 驱动器带有一个高级“智能风扇”，使用尽可能安静的设置运行以最大程度减少噪音。它提供了各种配置，可以堆叠式、直立式或机架式放置以节省桌面空间。



- 特快本地 3G 比特/秒 SATA II 总线速度
- 高达 500GB 容量，7200 rpm
- 速度高达 3G 比特/秒，是 SATA 接口的两倍
- 最适用于专业音频/视频编辑

## 特点

- 有护套外部 SATA 连接器
- 可以作为可启动\*\* 磁盘使用
- 坚固的铝制外壳
- 高级安全的散热设计
- 无风扇 (320GB)、 “智能风扇” (500GB)
- 超静音
- 堆叠式、机架式或直立式

## 包装内容

- LaCie d2 eSATA II 3Gbits Hard Drive
- LaCie Storage Utilities CD-ROM 及《用户手册》
- 快速安装指南
- LaCie “一键式” 备份软件
- Silverkeeper™ 备份软件
- SATA II 3Gbits 1 米电缆
- 直立式驱动器支架
- 外部电源

## 系统要求

- 使用带有 eSATA 外部端口 (与 SATA I 1.5Gbits 向后兼容\*\*\*\*) 的 SATA 3Gbits 主机适配器的计算机
- Windows® 2000、Windows® XP、Windows® Server 2003、Windows® Vista; 350MHz 或更高处理器
- Mac® OS 10.3 或更高版本; G4/G5/PowerPC 500MHz 或 Mac Intel 或更高处理器
- 最小 128MB RAM (建议采用 512MB 或更大)

不同地区的可用容量会有所不同。  
有关最新信息, 请访问 [www.lacie.com](http://www.lacie.com)。



### LaCie d2 eSATA II 3Gbits Hard Drive

产品编号	301241	300976
容量*	320GB	500GB
风扇	无风扇	智能风扇
接口	1 x SATA 3Gbits 端口	
接口传输速率	每个总线最高可达 3G 比特/秒 (300MB/秒)	
数据传输速率	最高可达 80-90MB/s	
转速	7200rpm	
缓存	8MB 或更大	16MB 或更大
平均寻道时间	<9ms	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	6.3 x 6.82 x 1.734 英寸/160 x 173 x 44 毫米	
重量	3.31 磅 / 1500 克	
保修期	3 年有保修	

\*1GB (千兆字节) = 1,000,000,000 字节。总可访问容量因操作环境而异 (通常少 5-10%)。 \*\*SATA 功能需要一个具有外部连接器的 SATA PCI 卡。要利用可启动功能, 必须按照所使用的操作系统将 LaCie d2 eSATA II 3Gbits 驱动器格式化为可启动驱动器。计算机还必须包含 BIOS 或 SATA PCI 卡, 例如 LaCie SATA+POWER PCI Card, 它支持使用外部硬盘驱动器启动的功能。

© 2007, LaCie 版权所有。 LaCie 徽标是 LaCie 的商标。本文提及的其他产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。所提供的规格和外观仅作参考, 如有更改, 恕不另行通知。 [www.lacie.com](http://www.lacie.com)

071016

