

QLA BR101 藍牙耳機

使用手冊

● 注意事項

請不要隨意修改、變動產品及周邊產品的任一部份；請勿將任何小零件放入口中，以免不慎吞入腹中。

- 請勿戴著藍牙立體聲耳機騎自行車，駕駛汽車或在任何可能因聽不見而導致危險的區域。
- 在任何避免電子干擾警告標示的區域，請您關閉產品以避免任何電子干擾造成的危險，例如：飛機上，軍事領域，醫療設備區域。
- 為了使您的聽力在長期使用產品的情況下不致受損，請您將耳機的音量調整在中等的音量。
- 請將產品遠離火源（高溫環境），水（潮濕環境），或任何產生高壓電的裝置。
- 請您遵照使用手冊上的指示步驟將產品充電。

● 警告!!

音量過大會對聽力造成永久傷害，請盡可能調低音量。

在某些特定情況下，耳機發出的高而尖的聲音會對聽力造成永久傷害。避免長時間在最大音量下使用耳機。在使用該耳機前請閱讀下面之安全說明。

只要遵循下方之安全說明，即能減少造成聽力傷害的風險

1. 在使用本產品前遵照執行以下步驟：
 - 佩戴耳機前，請將音量控制調整至最低級別。
 - 佩戴耳機。
 - 然後將音量緩慢地調整到適當之水平。

2. 在使用產品過程中

- 盡可能保持音量在最低級別，不要在嘈雜環境中使用耳機，因為這樣的環境下您可能會加大音量。
- 必須調高音量時，應緩慢地調整音量控制。
- 如您有感覺到不舒服或有耳鳴現象，需要立即停止使用耳機並諮詢醫生。

如果您持續在高音量下使用耳機，您的耳朵可能會習慣於該聲級，從而對您的聽力造成永久性的損害，而不會有任何明顯的不適。

● 產品介紹

- 藍牙無線立體聲耳機的設計結合了時尚流行元素及嶄新的無線技術；其迷你尺寸，精巧設計完全符合時尚生活的需求。
- 本型號支援與電腦連結後，過網路通訊與他人交談，例如：Skype、MSN Messenger 或 Yahoo! Messenger。

備註：本機型並無支援 A2DP(藍牙立體音)。

1. 藍牙手機必須要**支援**藍牙 HSP 或 HFP。
2. 內建藍牙的電腦或是使用插入式藍牙連接器的電腦必須要**支援**藍牙 HSP。

● 耳機結構說明



- (1) 多功能按鍵 (接聽、掛斷、開機、關機、配對)
- (2) 指示燈
- (3) 麥克風
- (4) 耳塞
- (5) 充電孔
- (6) 耳掛

以上圖片僅供參考，請以實物為準！

產品的使用方法

開機 / 關機：

- 1.開機：按住「多功能按鈕」約三～五秒，藍燈閃爍後關機。
- 2.關機：按住「多功能按鈕」約三～五秒，紅燈閃爍後關機。

藍牙配對：

藍牙配對是藍牙產品使用上的一個專業術語：通過簡單的操作將具備藍牙功能的設備組成無線連接，例如，手機與藍牙耳機使用時就要操作手機的藍牙功能進行搜尋藍牙設備，然後透過識別密碼進行無線配對，連接。

藍牙無線立體聲耳機的配對步驟如下：

- 1.使耳機處於關閉狀態。
- 2.按住「多功能按鈕」約 8 秒，直至指示燈**紅藍交替閃爍**。
- 3.按照手機使用說明書的操作方法，將藍牙手機設為搜尋藍牙耳機。通常，設置步驟與路徑通常為進入手機功能表上的“設定”、“連接”或“藍牙”，然後選擇發現藍牙設備的選項。(詳細方式請參閱您的手機說明書)
- 4.當手機搜尋到裝置名稱為 **BR101** 時，並詢問您是否準備與之對接。按下“是”或“確定”鍵，可對接。
- 5.輸入配對碼，“0000”（四個零）然後按下“是”或“確定”鍵。

重要提示：

配對成功，指示燈發出藍光快速閃爍 2 次，之後每隔 7~10 秒閃爍一次。若未成功，指示燈仍舊交替閃爍，請依以上步驟重新配對。

當藍牙耳機處於充電狀態時，將無法與手機配對或使用，充電完成後所有指示燈將熄滅。

戴上耳機：

把耳機配戴在胸前或領子上，通常當耳機和手機之間沒有障礙物（包括您的身體部位）時，性能與音質將會更好。

撥打電話：

如欲連接到耳機上，手機要使用免提操作設定（詳情請見您的手機使用手冊說明），撥打電話的方法可能隨正在使用的手機操作設定而異。

結束電話

按下「多功能按鈕」一次。

或按下手機掛斷鍵一次。

接聽電話

聽到鈴聲後，按下「多功能按鈕」一次。

或按下手機接聽鍵一次（某些廠牌與型號，手機與藍牙配對時來電，按下手機接聽鍵即預設由手機進行接聽）

調節音量

可按手機上的音量增減做為調整。

多功能按鍵處指示燈涵義：

- 1.紅/藍燈交替閃爍：配對模式。
- 2.紅燈恆亮：充電狀態中。（充電完成後所有指示燈將熄滅）。
- 3.紅燈閃爍：關機。
- 4.藍燈狀態：
 - a.藍燈亮約半秒熄滅以此循環，表示已開機尚未與裝置配對。
 - b.藍燈閃爍後後熄滅以此循環，代表有來電。
 - c.藍燈快速閃爍，代表有來電。

常見問題：

耳機無法連接到手機，請執行以下操作：

- 1.確保耳機電量充足並於開機狀態下。
- 2.手機的藍牙功能已啟動。
- 3.耳機與手機之間的距離是否超過 10 米（約 30 英尺），以及二者之間是否存在著牆壁等障礙物或其他電子設備。

耳機聽不到任何聲音

- 1.緩緩地調高耳機音量。
- 2.確保耳機已與您的手機成功配對。
- 3.按壓「多功能按鈕」，確認您的手機已連接到手機。

聽到雜音或聲音變小

- 1.確認是否藍牙為低電量狀態，在該狀態下音質與連線品質皆會降低。
- 2.藍牙為一種無線技術，這意味著它對耳機與配對設備之間的物體非常敏感。其設計使用條件為：耳機與配對裝置間相距不超過 10 公尺，兩者之間不存在大的障礙物（如牆面等）。
- 3.藍牙耳機本身有音量保護裝置，剛接通電話時可能會延遲 1~2 秒或聲音由小變大，此為正常現象，因手機不同而有所差異。

■ 電池訊息

- 本耳機由充電電池供電。新電池只有在經過兩、三次完全充電和放電的週期後才能達到最佳性能。電池可以充電、放電幾百次，但最終會失效。
請使用原廠充電器為電池充電。

- 充電器不用時，請斷開其與耳機的連接，並從電源插座上拔出充電器插頭。請勿將完全充電的電池長時間連接在充電器上，因為過度充電會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身在一段時間後會放電。切勿使用任何受損的充電器。
- 如果把耳機放在過熱或過冷的地方，如在夏天或冬天將其放在封閉汽車裏，會減少電池的容量和壽命。應儘量將電池溫度保持在 15°C 和 25°C 之間。耳機電池過冷或過熱可能會使其暫時無法工作，即使電池電量充足。當溫度低於冰點時，電池的性能尤其受到限制。
- 請勿將電池擲入火中，以免電池爆炸。受損電池也可能會爆炸。請按當地規定處理電池。請在可能的情況下回收電池。不可將電池作為生活垃圾處理。



規格說明

認證編號：	 CCAH10LP0321T5
產品名稱 / 型號：	QLA BR101 藍牙耳機
藍牙版本：	Bluetooth v2.0+EDR class 2
電池規格：	70mAh Li-Polymer Battery
旅行充電器：	輸入 AC：100-220V，0/60Hz，100mA 輸出 DC：5.5V，400mA
尺寸 / 重量：	34(L) x 16(W) x 9.5(H) mm / 約 6.5 克
充電時間：	最長約 1.5 小時
通話 / 待機時間：	3.5 小時 / 60 小時 (相關時間視個人使用狀況、手機設定 與周遭環境/溫度而有所差異)
操作溫度範圍：	-10 °C - 50°C
製造年份 / 生產國別：	2010 年 / CHINA
代理廠商：	遠寬電信股份有限公司
客服專線：	(02) 2700-6339
地址：	台北市信義路四段 170 號 7 樓

版權說明

版權所有，不得翻印©2010遠寬電信股份有限公司

本產品之品牌及其權利歸 遠寬電信股份有限公司 所有，未經本公司許可，不得任意地複製、拷貝、謄抄或轉譯。

免責聲明

本使用手冊沒有任何形式的擔保、立場表達或其他暗示，本使用手冊所提到的產品、規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。

台灣國家通訊傳播委員會核准

低功率電波輻射性電機管理辦法（930322）

- 第十二條：「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」
- 第十二條：「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。」

手冊版本：V1.0