



飞利浦 GoGear
MP3 播放器

2GB*

GoGear

SA011102P

随时随地欣赏音乐

用数码音乐播放器 SA011 尽情享受数码音乐。借助直插式 USB 轻松地将最爱音乐随身携带，连续享受 10 小时的音乐时光。

所有音乐随身体验 - 享受每一天

- MP3 和 WMA 播放
- 均衡器可满足您的音乐偏好
- 享受长达 10 小时的音乐播放*
- 具有 20 个预设电台的 FM 收音机，为您提供更多音乐选择

随身携带，伴您同行

- 小巧耐用，便于携带
- 通过录音功能，您可随时录制留言或任何其它内容

简约、直观的体验

- 可方便地拖放歌曲，无需借助软件
- 通过 USB 直接从电脑充电

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 背景光
- 文本行数: 3
- 分辨率: 128 x 48
- 类型: 液晶

音响

- 频率响应: 80 - 18 000 赫兹
- 均衡器设置: 放克, 希普霍普, 爵士, 摇滚, 电子乐, 古典
- 信噪比: > 80 dB
- 声道分离: 32 dB
- 输出功率 (RMS): 2 x 3 毫瓦

音频播放

- 压缩格式: MP3, WAV, WMA
- MP3 比特率: 8-320 kbps 和 VBR
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- WMA 比特率: 64-320 kbps
- WMA 采样频率: 8、11.025、16、22.050、32、44.1、48 千赫
- MP3 采样频率: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz

存储介质

- 内置存储器类型: 闪存
- 内置存储器容量: 2 GB
- 主存储级兼容
- 音乐存储容量, MP3: 多达 450 首曲目*

连接

- 耳机: 3.5 毫米
- USB: USB 2.0

便利性

- 功能: 键盘锁

- 电池充电显示灯: 位于用户界面上
- 音量控制
- 电池电量低显示灯

附件

- 耳机

环保规格

- 无铅焊接产品

系统要求

- PC 操作系统: Windows 2000/XP/Vista
- 互联网连接: 是 (用于访问更新的支持文档和手册)
- USB: 可用 USB 端口

电源

- 电池容量: 150 毫安时
- 电池类型: 锂聚合物
- 内置电池播放时间: 长达 10 小时
- 充电式设计: 是的, 通过 USB

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 91.7 x 29 x 14.3 毫米
- 产品重量: 0.029 千克
- 包装类型: D-box

音频捕捉

- 音频文件格式: MP3
- 内置麦克风: 单声道
- 语音录制
- FM 收音机录音

调谐器 / 接收 / 发送

- 预设电台: 20
- 调谐波段: FM



发行日期 2010-03-12

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 000 63339
EAN: 87 12581 54481 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com

* 存储容量以每首歌曲 4 分钟计并以 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3 编码。
* 实际传输速度会因您的操作系统和软件配置而有所不同。
* 1GB = 10 亿字节; 可用存储容量可能略少。
* 充电电池的充电周期次数有限, 最终难免需要更换。电池使用寿命和充电周期次数因使用情况和设置而有所不同。